



LED Leuchtmittel Set (GU10)

als dimmbares Akzentlicht

Dieses SCHWAIGER® Set beinhaltet zwei LED Leuchtmittel (GU10-Fassung) und eine Funkfernbedienung. Die LED Leuchtmittel sind auf die gewünschte Lichtintensität dimmbar und in der Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß regelbar. Mit der Fernbedienung

können bis zu 16 LED Leuchtmittel angelernt und in Gruppen geschaltet werden.



ZigBee®

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HALSET500
4004005019414



Letzte Aktualisierung: 25.10.2017



LEISTUNGSMERKMALE (HALSET500)

- Set bestehend aus:
 - » 2x LED Leuchtmittel (GU10)
 - » Funkfernbedienung
- Dimmbares Licht
- Direkt über die Fernbedienung steuerbar
- Farbtemperatur regelbar
- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Gruppenschaltung programmierbar
- Ein- und Ausschalten
- Anlern-/Resettaste auf der Rückseite
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: 2x LED Leuchtmittel, Funkfernbedienung, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz	A+
Integrierte Protokolle	ZigBee
Lichtfarbe	Warm/Neutral/Kaltweiß
Lumen	350 Lm
Anlaufzeit	< 1 s
Sockel	GU10
Leistung	5,4 W
Entspricht alt	50 W

Kelvin	2.700 - 6.500 K
Abstrahlwinkel	36 °
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	25000 x
Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50/60 Hz
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 25.10.2017